

# SPY GSM

## UNITA DI ALLARME E INTERCETTAZIONE VOCALE

### ISTRUZIONI

#### 1. IMPOSTARE I NUMERI DI CELLULARE:

A. Inviemo al numero di cellulare presente nella Spygsm un messaggio di testo (SMS) con scritto "XXX01 numero di cellulare".

XXX = è il codice a tre cifre del corpo principale della spygsm (ogni unità ha un codice segreto differente che si trova sul retro).

**(Nota Bene: in caso di smarrimento del codice segreto inviare al numero telefonico abbinato alla spygsm un SMS con scritto "912" e questa risponderà fornendovi il codice segreto).**

01 = il primo numero di cellulare memorizzato dalla spygsm .

Numero Telefonico = il numero di cellulare che dobbiamo memorizzare

Per esempio: se il codice fosse 936, inviamo al numero di cellulare della spygsm il messaggio di testo così scritto "936013382772129". Alla ricezione di questo sms, la spygsm salverà il numero telefonico scritto e lo memorizzerà come PRIMO numero di contatto della sua sim card. Inoltre, la spygsm risponderà al nostro numero telefonico con un messaggio con scritto "3382772129 → OK". Quando si riceve questo messaggio significa che il numero di cellulare che abbiamo voluto memorizzare è stato salvato con successo dalla spy gsm.

- B. Per memorizzare il **secondo numero** di cellulare inviamo al numero presente nella Spygsm un sms con scritto "XXX02numero di cellulare".

Per esempio: inviamo al numero di cellulare della spygsm il messaggio di testo così scritto "936023382772127". Alla ricezione di questo sms, la spygsm salverà il numero telefonico scritto e lo memorizzerà come SECONDO numero di contatto della sua sim card. Inoltre, la spygsm risponderà al nostro numero telefonico con un messaggio con scritto "3382772129 → OK". Quando si riceve questo messaggio significa che il numero di cellulare che abbiamo voluto memorizzare è stato salvato con successo dalla spy gsm.

- C. Per memorizzare il **terzo numero** di cellulare inviamo al numero presente nella Spygsm un sms con scritto : "XXX03numero di cellulare".

Per esempio: inviamo al numero della spygsm il messaggio di testo così scritto "936033382772129". Alla ricezione di questo sms, la spygsm salverà il numero telefonico scritto e lo memorizzerà come TERZO numero di contatto della sua sim card. Inoltre, la spygsm risponderà al nostro numero telefonico con un messaggio con scritto "3382772129 → OK". Quando si riceve questo messaggio significa che il numero di cellulare che abbiamo voluto memorizzare è stato salvato con successo dalla spy gsm.

## 2. ALTRI COMANDI DI TESTO PER LA SPYGSM

1. XXX041: accendere il microfono, la spygsm risponderà con MIC→ ON (microfono acceso)
2. XXX040: spegnere il microfono, la spygsm risponderà con MIC→ OFF (microfono spento)
3. XXX060: modificare la sensibilità del microfono portandola al livello minore cioè 0. La spygsm risponderà con MIC=0 (sensibilità microfono = 0)
4. XXX061: modificare la sensibilità del microfono portandola a 1. La spygsm risponderà con MIC=1 (sensibilità microfono =1).
5. XXX062: modificare la sensibilità del microfono portandola a 2. La spygsm risponderà con MIC=2 (sensibilità microfono = 2).
6. XXX063: modificare la sensibilità del microfono portandola al livello più alto, cioè 3. La spygsm risponderà con MIC=3 (sensibilità microfono = 3).

Una volta accesa la spygsm, la lucetta si accenderà ( in caso contrario attendere circa 10 secondi).

Se la luce verde lampeggia (dovrebbe lampeggiare una sola volta per circa  $\frac{3}{4}$  secondi) significa che la spygsm sta cercando il segnale o non è inserita la SIM Card al suo interno.

cosedalmondo.com